



# Prosedyre for demontering og lagring av gatelysmateriell

HK Energi/2. Internkontroll HK Energi/2.2. Prosedyrer

<b>Dokument Id:</b> 631 <b>Versjon:</b> 0 <b>Status:</b> Godkjent	<b>Dokumentansvarlig:</b> Thomas Ueland <b>Forfatter:</b> Thomas Ueland	<b>Godkjent av:</b> Arnold Vågen	<b>Godkjent Dato:</b> 06.05.2022
---	--	-------------------------------------	-------------------------------------

## 1. Formål

Prosedyre for demontering og lagring av gatelysmateriell

## 2. Fremgangsmåte (Prosess)

### Planlegging og avklaring:

1. Skal gammelt anlegget kasseres, eller skal det opp igjen i sin originale tilstand?
2. Skal vi demontere mastene eller skal entreprenør ta dem ned? Ofte er det et anleggsområde og det kan være praktisk at en bruker anleggsmaskiner for demontering.
3. Skal entreprenør lagre mastene, eller skal de fraktes bort da det ikke er forsvarlig å ha dem på anleggsplassen? Hvor skal de lagres? Hvem skaffer paller til å lagre dem på. Hvem tar seg av fraktingen. Burde det vært normal praksis at master utstyr SKAL lagres utenfor anleggsområde. Altså på et kommunalt lager?
4. Armaturer bør demonteres. Ofte kan ikke gamle armaturer demonteres da de har irret fast til masten. Her må det vurderes om allerede må varsles at lamper bør byttes pga alder. Lampene bør lagres på egen palle. Hvis det er ønske om å lagre master med fast irrede armaturer, så må det være flere paller og større lagringsområde tilrettelagt.
5. Skal det være spenning på gjenværende kabelanlegg pga lamper som skal være i drift videre? Hvilke tiltak som må gjøres må risiko vurderes sammen med entreprenør. Er det tilgang for publikum til kablene så må kabel skjøtes og tildekkes. Er det inne på et anleggsområde kan det risiko vurderes å ha dem åpne og gjøre enkle sammenkoblinger og beskytte dem med rør for eksempel.
6. Hvem skal faktureres?

### Utførelse av demontering og lagring:

1. Velge arbeidsprosedyre for oppdraget.
2. Frakopling av tilførsel og demontere mast og armatur.
3. Transport til trygt lager, utenom anleggsområdet.
4. Det må lagres på paller slik at master og armaturer ikke ligger rett på underlag. Hvis armatur skal være på mastene, så må vi legge dem på en slik måte at de ikke har fysisk belastning.
5. Dokumentere tilstand på mastene og armaturene etter at de er lagt på lager.
6. Utføre eventuelle tiltak for å ha gjenværende kabelanlegg spenning satt.

### Montering når anlegget er klart:

1. Før oppsetting av master så må master og armaturer kontrolleres om de har samme tilstand som når vi tok dem ned. Varsle om det er avvik.
2. Utføre oppsett av lysanlegg etter normal prosedyre

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.